

**Инструкция  
по обновлению BIOS средствами BMC  
для серверов «Иридий»**

**Редакция от 16.04.2024**

**ВНИМАНИЕ!** Сервер должен быть выключен во время прошивки.  
Подключение к BMC осуществляется в браузере «Google Chrome».

1. Зайдите в BMC и перейдите во вкладку «Maintenance», затем выберите вкладку «Firmware Update» (см. Рисунок 1).




Рисунок 1 – Вкладка Maintenance

2. Выберите файл прошивки, затем нажмите кнопку «Start firmware update».  
(см. Рисунок 2)




Рисунок 2 – Вкладка Firmware Update

3. После нажатия кнопки «Start firmware update» появится кнопка «Proceed», нажимаем её и во всплывающем окне подтверждаем, нажатием кнопки «ОК».  
(см. Рисунок 3)




Рисунок 3 – Подтверждение операций во вкладке «Firmware Update»

4. После нажатия кнопки «OK» BMC закрывает доступ ко вкладкам интерфейса. Вам необходимо дождаться загрузки файла и после этого еще раз нажать на кнопку «Proceed». (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Загрузка файла

5. Далее дождитесь полного обновления системы. (см Рисунок 5).






Рисунок 5 – Обновлений системы

6. После успешного обновления во всплывающем окне, нажимаем кнопку «ОК».  
(см. Рисунок 6).



*Рисунок 6 – Окно подтверждения обновления системы*

7. 7. Для проверки обновленной версии BIOS, запустите сервер и проверьте дату релиза и версию BIOS. (см. Рисунок 7).



*Рисунок 7 – Проверка версии BIOS*